

SH-0253

rial

Allgemeine Informationen

Servotyp: Digital **Klassifizierung:** Micro (12 - 13 mm)

Motorart: Bürstenmotor **Gehäuse:** Teilweise Alu

Abtrieb: Futaba kompatibel Getriebe: Kunststoff

mitgeliefertes Zubehör: empfohlene Einsatzbereiche:

Servohebel, Befestigungsmate- Taumelscheibe 250/450

Stellzeit Stellkraft

@ 4,8 V: 0,13 s **@ 4,8 V: 18** Ncm

@ 6 V: 0,09 s **@ 6 V: 22** Ncm

Leerlaufstrom Blockierstrom

@ 4,8 V: 5 mA **@ 4,8 V**: 1 A

@ 6 V: 5 mA **@ 6 V**: 1,2 A

Abmessung & Gewicht

Länge: 22,8 mm **Höhe**: 25,4 mm

Breite: 12 mm Gewicht: 14 g